

SHYNN - WD5U TRES 中繼遙控

大功率無線遙控，中轉站，採用原裝進口功率放大晶體，配合個性化程式程式設計，適合各種固定碼或學習碼遙控器，轉接再-傳達信息到另一台接收器，遙控器的震盪。電阻不受限制，只要頻率相符合，即可以設定學習配對使用，內置轉發，也可以即時，選擇繼電器開關，輸出信號，可接各種負載。

技術參數：

- 1、工作電壓：DC12V（電源適配器）
- 2、待機電流：20mA
- 3、工作電流：200mA
- 4、編碼方式：固定碼：2262，2264，2260；學習碼：1527，527，2240
- 5、接收靈敏度：-110dbm
- 6、發射功率：約 400mW（開闊地約 2000 米）
- 7、調製方式：ASK

外觀特性：

- 1、外殼材質：塑膠
- 2、外殼顏色：黑色
- 3、安裝方式：掛壁式
- 4、產品尺寸：80X50X23mm
- 5、選型設定：背部撥動開關

產品圖片： 正面



反面



功能設定詳見下圖注釋：



注意事項：

- 1、該中轉站.只能轉固定碼.或.學習碼格式.可以遙控正常，不要轉滾碼遙控器；
- 2、同一區域站. 建議只使用一台中轉站，不能超 2 台以上. 遙控器會干擾. 不接受.控制. ；
- 3、使用時. 請合理調整中轉站. 的安裝位置，以達到最佳效果；
- 4、該中轉器. 外殼不防水，戶外安裝時. 請注意. 安裝位置；
- 5、中轉站. 內置精密零件，請勿私自拆開外殼。

